

Werkstattbuch Nr. 69	FuSE 62 (FMG 39 T)	E 01-34
--------------------------------	---------------------------	----------------

Teile- und Leitungslisten zum Anlagenschaltplan FuSE 62 D (Blatt E 01-32)

1. Teileliste

Diese Teileliste entspricht im wesentlichen der unter FuSE 62 C-Serie (s. Blatt E 01-24) aufgeführten mit folgenden Abänderungen:

An Stelle des 29teiligen Schleifringkörpers Sch tritt ein solcher mit 33 Schleifringen.

Ferner kommen folgende Schaltteile hinzu:

Kennzeichen	Bezeichnung	Bemerkungen
Em	Entfernungsmeßgerät EAG 62	Blatt F 016
Eg	Buchsenleiste zum Entfernungsmeßgerät EAG 62	wie Telefunken, Sach-Nr. 18 473 U 25
Kf	Klammenleiste für Fernsprechkabel	wie Telefunken, Sach-Nr. 18 473 U 31
Sgr	Schalter für rotierenden Dipol	wie Telefunken, Sach-Nr. 18 473 U 16
SAM j	Geber für Höhe	SAM, 27 B 51161
SAM u	Geber für Seite	SAM, 27 B 51162
46 H	Anschlußkasten mit Renkdose z. Kdo.-Ger.	wie Telefunken, Sach-Nr. 18 473-147 o./Zchnng. wie Telefunken, Sach-Nr. 18 473-148 o./Zchnng.
SAM s/c	sin-cos-Rechner	SAM 63 rech. 24 a
Hs	Schukodose	Fl 68 417, mit runden Buchsen

2. Kabelliste

Die Kabel sind im wesentlichen die gleichen wie unter FuSE 62 C-175 aufgeführt (s. Blatt E 01-24), mit folgenden Ausnahmen:

Leitungs-Nr.	Nennquerschnitt in mm ² Cupal, LSA	Anford.-Zchn.	Verlegt		Ungefähre Länge in m:
			von	bis	
21	LR 1 × 1	FI 32 902-1 R	B	C	3
22	2 × 1	FI 32 904-1	Y	St	0,98
23	5 × 1	FI 32 904-9	B	S	2,25
50	1 × 1,5	FI 32 900-1	Q	B	0,18
62	62 × 0,2; 0,4 Cu	Übertragungs- leitung FG 62	Sch	46 H	SAM
63	2 × 1	FI 32 904-1	Vg	Sgr	2,00
	Ferner kommen hinzu:				
51	2 × 1	FI 32 904-1	B	Hm	2,60
52	3 × 1	FI 32 904-2	Vg	Gd	0,40
53	2 × 1	FI 32 904-1	Y	Eg	0,50
64	2 × 1	FI 32 904-1	Vg	Hw 3	1,00
65	LR 1 × 1	FI 32 902-1 R	Vg	Hw 1	1,50
66	LR 1 × 1	FI 32 902-1 R	Vg	Hw 1	1,60
67	14 × 0,5 Cu	SAM GG 14	SAM r	Sch	} SAM
68	14 × 0,5 Cu	SAM GG 14	SAM u	Sch	
69	14 × 0,5 Cu	SAM GG 14	Eg	Sch	
70	5 × 1	FI 32 904-9	Cd	Sch	2,00
71	14 × 0,5 Cu	SAM GG 14	SAMsc	Cd	SAM
72	2 × 1	FI 32 904-1	Cd	Eg	3,00
73	LS 10 × 0,5 Cu	FI 32 903-6	Kf	Sch	1,00
74	2 × 1	FI 32 904-1	Hw 3	Eg	1,00
75	2 × 1	FI 32 904-1	Eg	Hs	0,5

3. Einzelleitungen

Die in der Liste für Einzelleitungen der Anlage FuSE 62 A enthaltenen Angaben gelten auch für die Anlage FuSE 62 D mit folgenden Abänderungen:

Es entfallen die drei Leitungen von A bis O. Neu kommen hinzu:

Anzahl der Leitungen	Nennquerschnitt in mm ² Cu LR	Anforderungs- Zeichen	Verlegt	
			von	bis
4	1 × 1	FI 32 901-2 R	A	S
2	1 × 1	FI 32 901-2 R	Hw 1	Hw 2
3	1 × 1	FI 32 901-2 R	Hö	C

4. Hochfrequenzleitungen

Leitungs-Nr.	Ln-Nr.	Nennquerschnitt in mm ²	Verlegt von bis		Telefunken Sach-Nr.
I	Ln 28 190	1 × 0,3	B	S	} 124-473.22 U 86
II	Ln 28 190	1 × 0,3	B	S	
III	Ln 28 190	1 × 0,3	B	Sa	124-473.22 U 93
IIIa	Ln 28 190	1 × 0,3	Sa	Em	—
IV	Ln 28 187	1 × 2,5	G	B	124-473.22 U 99
V	Ln 28 188	2 × 1	U	Dipol DE 62	124-473.22 U 3
VI	Ln 28 188	2 × 1	U	Dipol DE 62	124-473.22 U 4
VII	Ln 28 189	2 × 1,6	G	U	124-473.22 U 104
VIII	Ln 28 189	2 × 1,6	G	B	124-473.22 U 98