

<b>Werkstattbuch</b> 09 Nr. ....	<b>Verstärkerkasten Vstk 65a</b> (Neuere Form)	<b>F053b-3</b>
--	---	----------------

### Elektrische Stückliste

Kennzeichen	Bezeichnung und elektrische Werte	Besondere Angaben
Bu 1	Messerleiste, 14-polig	DIN 99 817
Bu 2	Messerleiste, 14-polig	desgl.
Bu 3	Klemmenleiste, 32-polig	D 32×3 KM 5501 Bl. 3
C 1	Keram. Kondensator 100 pF ± 10 %, 10/450 V~	14 DIN 41 351
C 2	desgl.	
C 3	Kondensator 0,25 µF ± 10 %, 220 V~/1500 V—	wie Hydra, Nr. 81 522
C 4	desgl.	
C 5	Kondensator 0,5 µF ± 10 %, 500/1500 V—	wie Hydra, Nr. 81 523
C 6	desgl.	
C 7	Keram. Kondensator 200 pF ± 10 %, 10/450 V~	14 DIN 41 351
C 8	desgl.	
D 1	Entstörungs-drossel	wie AEG, AT/Raf-ED 1005
D 2	desgl.	
R 1	Langzeitrelais 220 V	wie AEG, Rzbh Pl. Nr. 354306
Rö 1	Röhre	LV 30
Rö 2	desgl.	
Rö 3	Thyratron	AEG, S 0,5/12 iM
Rö 4	desgl.	
U 1	Übertrager	AEG, Ktr 1, Bv 1011
U 2	Netztransformator	AEG, Ktr 5, Bv 1013
U 3	Übertrager	AEG, Ktr 1, Bv 1012
U 4	desgl.	
U 5	Netztransformator	AEG, Ktr 8, Bv 1014
W 1	Spindel-Widerstand 5 kΩ ± 10 %, 30 W	wie Rosenthal, VFZW 30
W 2	desgl.	
W 3	Widerstand 20 kΩ ± 10 %, 8 W, 300 V	wie Rosenthal, HLD 8
W 4	desgl.	
W 5	Spindel Widerstand 1 kΩ ± 10 %, 30 W	wie Rosenthal, VFZW 30
W 6	desgl.	
W 7	Widerstand 50 kΩ ± 10 %, 0,5 W	wie Rosenthal, RWH 0,5
W 8	desgl.	
W 9	Widerstand 20 kΩ ± 10 %, 8 W, 300 V	wie Rosenthal, HLD 8
W 10	desgl.	
W 11	Widerstand 5 kΩ ± 10 %, 8 W, 300 V	desgl.
W 12	desgl.	
W 13	Widerstand 10 kΩ ± 10 %, 8 W, 300 V	desgl.
W 14	desgl.	